

ENVIROMUX® 迷你型環境監控系統

Mini Environment Monitoring System ENVIROMUX®

SNMP 及網頁介面監控 / 管理

環境監控

- ※ 溫度
- ※ 濕度
- ※ 漏水
- ※ 煙霧
- ※ 電源
- ※ 移動 / 入侵
- ※ 振動
- ※ 一氧化碳

警告方式

- ※ 電子郵件
- ※ 簡訊
- ※ SNMP
- ※ 前面板 LED 燈號
- ※ 語音電話告知
- ※ 網頁

主要功能

- 可熱抽換之感測器
- 監控 (ping) 多達 16 組 IP 網路裝置—若裝置無回應時，可自動發送警告通知
- 感測器狀態 (事件) 可設定自動觸發警告，也可與其他事件一起觸發 Smart Alerts (智慧警報)。
- 與Nagios及MRTG 等多種開放原始碼的監控系統整合。
 - ※可由裝置推送SNMP。
- 選購的備用電池—可在斷電及復電時發送通知。
- USB 連接埠，可連接 USB 數據機，或可供下載記錄資料到 USB 隨身碟，或作為序列終端介面。
- 彈性 Zero-RU 安裝；可另選購DIN機架安裝套件。
- 支援IP網路攝影機，以即時監看任何設施。
- 安全功能：HTTPS、SSHv2、SSLv3、IP 過濾、LDAPv3、AES 256位元加密、16 字元使用者名稱 / 密碼驗證、使用者帳號存取權限制。
- 內建 Linux 作業系統。
- 另有適合於高溫環境的工業級機型可選擇。此工業級機型可在溫度高達75°C的嚴苛環境中操作及監控。




ENVIROMUX-MINI-LXO

- ※ 可設定智慧警報，以使用於不同的事件組合
- ※ 2 個溫度 / 濕度連接埠、5 個數位輸入、1 個輸出繼電器
- ※ 使用者可程式控制的 IP 攝影機快照
- ※ 內建 Linux 作業系統

ENVIROMUX® Mini Environment Monitoring System 可監控溫度、濕度、漏水等多種可能有害機房網路設備的主要環境狀態。當感測器偵測到超出範圍或限值的情況時，會藉由電子郵件、SNMP Trap、網頁警示、LED指示燈(紅色)、電話 (經由自動語音撥號系統)、以及簡訊 (藉由 USB 3G 數據機) 發送警告通知。


配置及配線說明



ENVIROMUX® 迷你型環境監控系統

Mini Environment Monitoring System ENVIROMUX®

SNMP 及網頁介面監控/管理



ENVIROMUX-MINI-LXO / ENVIROMUX-MINI-LXO-IND

感測器連接埠	2 個 RJ45 插孔
數位輸入端子	5
輸出繼電器端子	1 (Normally Open / Normally Close)
USB 控制台連接埠	1 個 USB Type B 連接器，用來做終端存取
乙太網路連接埠	1 個具有 RJ45 接口的 10/100 Base-T 乙太網路連接埠
USB 連接埠	2 個 USB Type A 連接器，用以連接 USB 數據機或下載資料記錄到 USB 隨身碟
警告	6 種方法
電子郵件	✓
網頁	✓
SNMP 網路管理	✓
前面板 LED 指示燈	感測器及電源指示燈
語音電話告知	搭配自動語音撥號系統 (需另購)
簡訊	搭配 USB 3G 數據機 (需另購)
智慧警報	可設定多達 50 種自動觸發警示的感測器條件 (事件) 可設定多達 20 種智慧警報，以各種條件組合發送警示訊息
控制方式	4 種方法
Web 介面	HTTP/HTTPS，可支援多達 16 組使用者帳號
Telnet	一般使用者及管理員兩種使用者層級
網路操作 (SNMP)	V1 / V2c / V3
USB 介面	一般使用者及管理員兩種使用者層級
監控 (Ping) IP 裝置	多達 16 台裝置
通訊協定	HTTP/HTTPS、SNMP V1/V2c/V3、SMTP、TCP/IP、Syslog、SNTP、DHCP、SSHv2、SSLv3、LDAPv3、AES 256-bit、3DES、Blowfish、RSA、EDH-RSA、Arcfour、IPV6、WAP 2.0
可升級快閃記憶體	✓
工作溫度	ENVIROMUX-MINI-LXO：0°C 至 40°C ENVIROMUX-MINI-LXO-IND：0°C 至 75°C
儲存溫度	-20°C 至 80°C
工作及儲存相對濕度	17 至 90% 相對濕度 (非凝結)
電源	· 藉由 AC 電源供應器，可使用 110 或 220 VAC @ 50 或 60 Hz · 備用電池—可提供達 2 小時備援電力 (需另購) · 可透過 PWR-48V-12V1-6A DC-DC 電源轉換器，將 ENVIROMUX-MINI-LXO 安裝於 48V 或 24V 的電信環境
尺寸 WxDxH	14.8 x 7.6 x 4.4 cm
安裝	Zero-RU DIN 機架安裝套件 (需另購)
安規認證	CE、RoHS
保固	2 年

注意：規格如有變動，恕不另行通知。

台灣總代理



聯剛科技股份有限公司

<http://www.accordance.com.tw> E-mail:sales@accordance.com.tw

台北市信義路六段 31 號 2 樓
Tel：02-2726-3239 Fax：02-2728-1322

NTI NETWORK
TECHNOLOGIES
INCORPORATED